



下記の端子を下記のハウジングから引抜くのに使用する。  
引抜工具型番 722822-1

端子型番		ハウジング型番	
170086	ソケット	171141	4種
170087	ソケット	171142	8種
170104	ソケット	171216	6種

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

1		722823-1	ロット	銅板製黒染仕上	2
1		720789-2	ハンドル	黒プラスチック	1
1		番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
C-722822		1972年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の商標品は特許又は特許出願中		© 1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY) 番号 (NUMBER) C-722822		材料 (MATERIAL) 摘要参照		適合電線断面径 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)	
仕上 (FINISH) 摘要参照		寸法 (SCALE) 一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1.0		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY) AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
DR. 12-19-83 CHK. K. TORINOT DE.		寸法 (SCALE) 分度 (CLASS)		分類 (CLASS) コンボライン	
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE		型式 (TYPE) ソケット		型式 (TYPE) ソケット	
1 2 3 4 5 6 7 8		名称 (NAME) 引抜工具		寸法 (SCALE) 分度 (CLASS) 型式 (TYPE) 番号 (NO) C-722822 1 2 3 4 5 6 7 8	